



**Specyfikacja Philips Rura LED T8  
MASTER (HF) High Output 14W 2100lm  
- 840 Zimna Biel | 120cm - Zamienne  
36W**

[Zobacz produkt](#)

## Ogólne

|                                  |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Numer artykułu                   | 246080                             |
| EAN                              | 8719514466845                      |
| Kod Producenta                   | 46684500                           |
| Producent                        | Philips                            |
| Nazwa producenta                 | MAS LEDtube HF 1200mm HO 14W840 T8 |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym     | 20                                 |
| Gwarancja                        | 5 lat                              |
| Klasa efektywności energetycznej | D                                  |
| Żywotność (h)                    | 75000                              |
| Napięcie lampy (V)               | 30-80                              |

## Informacje techniczne

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| Technologia   | LED                 |
| Zamienne (W)  | 36                  |
| Moc (W)       | 14W                 |
| Ściemnianie   | Tak                 |
| Trzonek       | G13                 |
| Rotatable     | Nie                 |
| Kod Koloru    | 840 Chłodny Białły  |
| Kolor światła | 4000 Chłodny Białły |

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Oddawanie barw (Ra)         | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów |
| Jasny Kolor                 | Biały                              |
| Ustawienie Koloru           | Pojedynczy kolor                   |
| Strumień świetlny (Lumen)   | 2100lm                             |
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 150                                |
| Power factor                | >0.90                              |
| Rodzaj produktu             | Światłówka LED T8                  |
| Typ sensora                 | Bez czujnika                       |

## Informacje o żarówce

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| LED Starter w komplecie | Nie                |
| Wymagany Statecznik     | Tak                |
| Statecznik lampy LED    | Elektroniczny (HF) |
| Wyjście lampy LED       | High Output        |
| Wykończenie lampy       | Matowy             |
| Stopień ochrony IP      | IP20               |
| Obudowa                 | Plastik            |
| Seria                   | Master             |

## Wymiary

|               |       |
|---------------|-------|
| Długość       | 120cm |
| Długość (mm)  | 1212  |
| Średnica (mm) | 28    |

## Dlaczego Nowazarowka?



**5500 żarówek i opraw** Bezpośrednia dostępność towaru



Wszystko w ramach gwarancji **Do 7 lat gwarancji**



**Płać** bezpiecznie